

ET389 Lite

Gerador de QR Code

- Alto-Falante de desempenho elevado
- Comunicação 4G / WI-FI



Supermercados



Lanchonetes



Lojas de
conveniência



Bares



Salão de beleza

Especificações

OS	RTOS
Processador de aplicativos	Cortex A5 500MHZ
Memória	RAM: 16 MB FLASH:24MB/136MB(opcional)
Comunicação sem fio	LTE Cat1 (UE): FDD B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 TDD B38/B40/B41 GSM B2/B3/B5/B8 LTE Cat1(CE): FDD B1/B3/B5/B8 TDD B38/B40/B41 GSM B2/B3/B5/B8 LTE Cat1(LA): FDD B2/3/4/5/7/8/28/66 GSM B2/B3/B5/B8
Leitor de cartão sem contato	Não suportado
Câmera	Não suportado
Áudio	Alto-falante de 1W
Teclado	6 Botões (Botão de ligar, botão de volume +, botão de volume -, botão de função (M), (F), (F2) botão de energia)
Indicadores	2 LEDs indicadores: Vermelho, Verde
Portas periféricas	1 TIPO-C
Slots para cartões	1 Nano SIM
Bateria	Bateria de lítio recarregável de 3,7V 1200mAh
Fonte de alimentação	5V/1A
Ambiente	Temperatura operacional: -10°C~50°C Temperatura de armazenamento: -20°C~70°C
Dimensões	105*61,5*11MM
Peso	75g

