

ET389pro

Gerador de QR-Code

- Leitor dinâmico de QR Code.
- Scanner frontal de 0,3 MP (opcional).
- Conectividade 4G / Wi-Fi / Bluetooth (opcional).
- Leitor de cartão NFC EMV CL1 (opcional).
- Com base de teclado para inserir o valor.
- Mostrador digital para exibição do valor.



Supermercados



Lanchonetes



Lojas de
conveniência



Bares



Salão de beleza

ESPECIFICAÇÃO

OS	RTOS
CPU	Cortex A5 500MHz
Memória	RAM: 16MB FLASH: 24MB / 136MB (opcional)
Tela	2,4 polegadas 240 x 320 pixels (opcional) / 3,5 polegadas 320 x 480 pixels (opcional) Mostrador digital de 7 dígitos
Leitor de cartão sem contato	EMV sem contato L1, ISO / IEC 14443 Tipo A/B (opcional)
Conectividades	FDD: B1 / B3 / B5 / B7 / B8 / B20 / B28 TDD: B38 / B40 / B41 GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz WI-FI 2.4g (802.11 b / g / n) (opcional) Bluetooth 5.2 (BR / EDR) (opcional)
Câmera	0.3MP (opcional)
Áudio	1 Alto-Falante (2W)
Tecla	5 X (Botão de ligar, botão de volume +, botão de volume -, botão de função (M), botão de resetar) 10 X Botões numéricos 6 X Botões de função
Luz	2 Luzes: Vermelha / Verde
Portas periféricas	1 USB tipo-c
Chip	1 Micro chip
Tamanho	96.4*140.6*109.9MM
Bateria	Bateria de Íon-Lítio 3.7V / 2000mAh
Fonte de energia	Entrada: 5V / 1A 5V / 2A (opcional)

